

# VP938-6

GRUPO ELECTRÓGENO DIÉSEL / ABIERTO + INSONORIZADO



VERSIÓN ABIERTA



VERSIÓN INSONORIZADA

938

kVA

POTENCIA DE EMERGENCIA

844

kVA

POTENCIA PRINCIPAL

60

Hz

FRECUENCIA

440/254

V

TENSIÓN

Perkins 4006-23TAG3 A

3 fases · cos φ 0,8 · 1800 rpm

COMPARACIÓN DE CONFIGURACIONES

| Configuración | Dimensiones (L × An × Al) | Peso en seco | Depósito |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|
| Abierta       | 4300 × 2050 × 2200 mm     | 6420 kg      | /        |
| Insonorizada  | 5615 × 2190 × 2550 mm     | 9230 kg      | /        |

Los datos de rendimiento, motor, alternador y controlador son comunes a ambas configuraciones.

# CARACTERÍSTICAS GENERALES

VP938-6 · 60 Hz · 3 fases

## PRESTACIONES NOMINALES

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Potencia de emergencia (kVA)     | 938                   |
| Potencia de emergencia (kW)      | 750.4                 |
| Potencia principal (kVA)         | 844                   |
| Potencia principal (kW)          | 675.2                 |
| Factor de potencia (cos $\phi$ ) | 0.8                   |
| Motor diésel                     | 4006-23TAG3<br>A      |
| Frecuencia (Hz)                  | 60                    |
| Velocidad nominal (rpm)          | 1800                  |
| Fases                            | 3                     |
| Tensión estándar (V)             | 440/254               |
| Tensiones disponibles (V)        | 220/127 or<br>480/277 |

## DEFINICIONES DE POTENCIA

### POTENCIA DE EMERGENCIA (ESP)

Para suministro de emergencia durante un fallo de red. Potencia declarada según ISO 8528-1.

### POTENCIA PRINCIPAL (PRP)

Horas anuales ilimitadas en aplicaciones de carga variable, conforme a ISO 8528-1.

### CONDICIONES DE REFERENCIA

Potencia nominal con aire de admisión a 25 °C, presión de 100 kPa (100 m s. n. m.) y humedad relativa del 30%.

## CORRIENTE NOMINAL SEGÚN TENSIÓN

| Tensión nominal | Corriente ESP (938 kVA) | Corriente PRP (844 kVA) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 220/127 V       | 2461,6 A                | 2214,9 A                |
| 440/254 V       | 1230,8 A                | 1107,5 A                |
| 480/277 V       | 1128,2 A                | 1015,2 A                |

# DATOS DEL MOTOR

Perkins 4006-23TAG3 A

## DATOS GENERALES DEL MOTOR

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Marca del motor         | Perkins             |
| Modelo del motor        | 4006-23TAG3 A       |
| Tipo de motor           | Diésel de 4 tiempos |
| Tipo de regulador       | Electrónico         |
| Tipo de inyección       | Directa             |
| Tipo de aspiración      | Turboalimentado     |
| Cilindros y disposición | 6 en línea          |

## CONSUMO DE COMBUSTIBLE

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 100% de carga ESP | 224 L/h |
| 100% de carga PRP | 200 L/h |
| 75% de carga PRP  | 144 L/h |
| 50% de carga PRP  | 96 L/h  |

## SISTEMA DE ADMISIÓN

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Caudal de aire de admisión      | 1266 L/s |
| Caudal de aire de refrigeración | /        |

## DATOS GENERALES DEL MOTOR

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Diámetro × carrera              | 160 × 190 mm                     |
| Cilindrada                      | 23 L                             |
| Sistema de refrigeración        | Refrigerado por agua             |
| Consumo de aceite a plena carga | 0%–1% del consumo de combustible |
| Relación de compresión          | 13.6:1                           |
| Filtro de aire                  | Seco                             |

## SISTEMA DE ESCAPE

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Temperatura máxima de escape   | 500 °C   |
| Caudal de gases de escape      | 3483 L/s |
| Contrapresión máxima admisible | 6 kPa    |

## SISTEMA DE ARRANQUE

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Potencia de arranque | 7,5 kW |
| Batería recomendada  | 120 Ah |
| Número de baterías   | 2      |
| Tensión auxiliar     | 24 VDC |

## CAPACIDADES DE ACEITE Y REFRIGERANTE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Capacidad de aceite del motor   | 113,4 L |
| Capacidad total de refrigerante | 105 L   |

# DATOS DEL ALTERNADOR

Trifásico · Sin escobillas · AVR electrónico

## DATOS GENERALES DEL ALTERNADOR

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Número de fases                     | 3                                |
| Factor de potencia (cos $\varphi$ ) | 0.8                              |
| Polos                               | 4                                |
| Conexión de bobinados (estándar)    | Estrella en serie                |
| Aislamiento                         | Clase H                          |
| Protección (según IEC 34-5)         | IP23                             |
| Sistema de excitación               | Autoexcitado, sin escobillas     |
| Regulador de tensión                | AVR (electrónico)                |
| Número de rodamientos               | Un solo rodamiento               |
| Sistema de acoplamiento             | Disco flexible                   |
| Tipo de impregnación                | Estándar (impregnación al vacío) |

# CONTROLADOR

Deep Sea DSE6120



CONTROL DE UN SOLO GRUPO

## CONTROL AMF

Controlador AMF para un grupo, con supervisión trifásica de red y grupo, E/S flexibles y versiones para motores electrónicos y no electrónicos.

### FUNCIONES PRINCIPALES

|    |                                                                         |    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| 01 | Transferencia automática entre red y grupo                              | 05 | Registro de 10 eventos y contador de horas del motor        |
| 02 | Supervisión trifásica de tensión de red y grupo                         | 06 | 6 entradas digitales y 3 entradas para sensores analógicos  |
| 03 | Supervisión y protección de corriente del grupo                         | 07 | 6 salidas; la configuración depende de la versión del motor |
| 04 | Versiones para motor CAN o captador magnético/frecuencia del alternador | 08 | Configuración por PC/panel; junta frontal IP65 opcional     |

# CONECTIVIDAD

DSE6120 · Interfaces, medición y E/S

USB                      CAN / MPU                      6 ENTR.                      6 SAL.

## FUNCIONES DE COMUNICACIÓN Y SUPERVISIÓN

- |    |                                                                   |    |                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| 01 | USB para configurar el controlador con DSE Configuration Suite    | 05 | 6 entradas digitales y 3 sensores analógicos para señales de campo     |
| 02 | Elegir versión CAN o captador magnético/frecuencia del alternador | 06 | 4 salidas configurables en versión MPU/alternador; 6 en versión CAN    |
| 03 | DSE6120 incluye medición trifásica dedicada de red                | 07 | Incluye arranque remoto, modo de prueba y temporizadores configurables |
| 04 | Supervisión trifásica integrada de tensión y corriente del grupo  |    |                                                                        |

### OPCIONES DE PEDIDO

#### VERSIÓN MOTOR CAN · VERSIÓN MPU / ALTERNADOR

La detección del motor y las salidas dependen de la variante seleccionada.