

# VFP563-6

GRUPO ELECTRÓGENO DIÉSEL / INSONORIZADO



563

kVA

POTENCIA DE EMERGENCIA

513

kVA

POTENCIA PRINCIPAL

60

Hz

FRECUENCIA

440/254

V

TENSIÓN

FPT CR13TE7W.S550

3 fases · cos φ 0,8 · 1800 rpm

COMPARACIÓN DE CONFIGURACIONES

| Configuración | Dimensiones (L × An × Al) | Peso en seco | Depósito |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|
| Insonorizada  | 4750 × 1450 × 2500 mm     | 4545 kg      | 850 L    |
|               |                           |              |          |

Los datos de rendimiento, motor, alternador y controlador son comunes a ambas configuraciones.

# CARACTERÍSTICAS GENERALES

VFP563-6 · 60 Hz · 3 fases

## PRESTACIONES NOMINALES

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Potencia de emergencia (kVA) | 563                   |
| Potencia de emergencia (kW)  | 450                   |
| Potencia principal (kVA)     | 513                   |
| Potencia principal (kW)      | 410                   |
| Factor de potencia (cos φ)   | 0.8                   |
| Motor diésel                 | CR13TE7W.S5<br>50     |
| Frecuencia (Hz)              | 60                    |
| Velocidad nominal (rpm)      | 1800                  |
| Fases                        | 3                     |
| Tensión estándar (V)         | 440/254               |
| Tensiones disponibles (V)    | 220/127 or<br>480/277 |

## DEFINICIONES DE POTENCIA

### POTENCIA DE EMERGENCIA (ESP)

Para suministro de emergencia durante un fallo de red. Potencia declarada según ISO 8528-1.

### POTENCIA PRINCIPAL (PRP)

Horas anuales ilimitadas en aplicaciones de carga variable, conforme a ISO 8528-1.

### CONDICIONES DE REFERENCIA

Potencia nominal con aire de admisión a 25 °C, presión de 100 kPa (100 m s. n. m.) y humedad relativa del 30%.

## CORRIENTE NOMINAL SEGÚN TENSIÓN

| Tensión nominal | Corriente ESP (563 kVA) | Corriente PRP (513 kVA) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 220/127 V       | 1477,5 A                | 1346,3 A                |
| 440/254 V       | 738,7 A                 | 673,1 A                 |
| 480/277 V       | 677,2 A                 | 617,0 A                 |

# DATOS DEL MOTOR

FPT CR13TE7W.S550

## DATOS GENERALES DEL MOTOR

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Marca del motor         | FPT                      |
| Modelo del motor        | CR13TE7W.S550            |
| Tipo de motor           | Diésel de 4 tiempos      |
| Tipo de regulador       | Electrónico              |
| Tipo de inyección       | Directa                  |
| Tipo de aspiración      | Turbocharged aftercooled |
| Cilindros y disposición | 6 en línea               |

## CONSUMO DE COMBUSTIBLE

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 100% de carga ESP | 123,3 L/h |
| 100% de carga PRP | 110,9 L/h |
| 75% de carga PRP  | 87,7 L/h  |
| 50% de carga PRP  | 57 L/h    |

## SISTEMA DE ADMISIÓN

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Caudal de aire de admisión      | 525 L/s |
| Caudal de aire de refrigeración | /       |

## DATOS GENERALES DEL MOTOR

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Diámetro × carrera              | 135 × 150 mm                     |
| Cilindrada                      | 12,9 L                           |
| Sistema de refrigeración        | Refrigerado por agua             |
| Consumo de aceite a plena carga | 0%–1% del consumo de combustible |
| Relación de compresión          | 16.5:1                           |
| Filtro de aire                  | Seco                             |

## SISTEMA DE ESCAPE

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Temperatura máxima de escape   | 554 °C    |
| Caudal de gases de escape      | 545,6 L/s |
| Contrapresión máxima admisible | 10 kPa    |

## SISTEMA DE ARRANQUE

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Potencia de arranque | 6 kW   |
| Batería recomendada  | 120 Ah |
| Número de baterías   | 2      |
| Tensión auxiliar     | 24 VDC |

## CAPACIDADES DE ACEITE Y REFRIGERANTE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Capacidad de aceite del motor   | 32 L   |
| Capacidad total de refrigerante | 38,1 L |

# DATOS DEL ALTERNADOR

Trifásico · Sin escobillas · AVR electrónico

## DATOS GENERALES DEL ALTERNADOR

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Número de fases                     | 3                                |
| Factor de potencia (cos $\varphi$ ) | 0.8                              |
| Polos                               | 4                                |
| Conexión de bobinados (estándar)    | Estrella en serie                |
| Aislamiento                         | Clase H                          |
| Protección (según IEC 34-5)         | IP23                             |
| Sistema de excitación               | Autoexcitado, sin escobillas     |
| Regulador de tensión                | AVR (electrónico)                |
| Número de rodamientos               | Un solo rodamiento               |
| Sistema de acoplamiento             | Disco flexible                   |
| Tipo de impregnación                | Estándar (impregnación al vacío) |

# CONTROLADOR

Deep Sea DSE6120



CONTROL DE UN SOLO GRUPO

## CONTROL AMF

Controlador AMF para un grupo, con supervisión trifásica de red y grupo, E/S flexibles y versiones para motores electrónicos y no electrónicos.

### FUNCIONES PRINCIPALES

|    |                                                                         |    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| 01 | Transferencia automática entre red y grupo                              | 05 | Registro de 10 eventos y contador de horas del motor        |
| 02 | Supervisión trifásica de tensión de red y grupo                         | 06 | 6 entradas digitales y 3 entradas para sensores analógicos  |
| 03 | Supervisión y protección de corriente del grupo                         | 07 | 6 salidas; la configuración depende de la versión del motor |
| 04 | Versiones para motor CAN o captador magnético/frecuencia del alternador | 08 | Configuración por PC/panel; junta frontal IP65 opcional     |

# CONECTIVIDAD

DSE6120 · Interfaces, medición y E/S

USB                      CAN / MPU                      6 ENTR.                      6 SAL.

## FUNCIONES DE COMUNICACIÓN Y SUPERVISIÓN

- 01

USB para configurar el controlador con DSE Configuration Suite
- 02

Elegir versión CAN o captador magnético/frecuencia del alternador
- 03

DSE6120 incluye medición trifásica dedicada de red
- 04

Supervisión trifásica integrada de tensión y corriente del grupo
- 05

6 entradas digitales y 3 sensores analógicos para señales de campo
- 06

4 salidas configurables en versión MPU/alternador; 6 en versión CAN
- 07

Incluye arranque remoto, modo de prueba y temporizadores configurables

### OPCIONES DE PEDIDO

#### VERSIÓN MOTOR CAN · VERSIÓN MPU / ALTERNADOR

La detección del motor y las salidas dependen de la variante seleccionada.