

VW125-6

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА / В КОЖУХЕ



125

кВА

РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ

113

кВА

ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ

60

Гц

ЧАСТОТА

440/254

В

НАПРЯЖЕНИЕ

Weichai WP4.1D120E201

3 фазы · cos φ 0,8 · 1800 об/мин

СРАВНЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЙ

Исполнение	Габариты (Д × Ш × В)	Сухая масса	Топливный бак
Открытое	2000 × 900 × 1423 мм	1120 kg	180 л
В кожухе	2700 × 1100 × 1650 мм	1520 kg	180 л

Параметры двигателя, генератора и контроллера одинаковы для обоих исполнений.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

VW125-6 · 60 Гц · 3 фазы

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Резервная мощность (кВА)	125
Резервная мощность (кВт)	100
Основная мощность (кВА)	113
Основная мощность (кВт)	90
Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Дизельный двигатель	WP4.1D120E201
Частота (Гц)	60
Номинальные обороты (об/мин)	1800
Количество фаз	3
Номинальное напряжение (В)	440/254
Доступные напряжения (В)	220/127 or 480/277

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ

РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ (ESP)

Для аварийного электроснабжения при отключении внешней сети. Номинал указан согласно ISO 8528-1.

ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP)

Неограниченное число часов работы в год при переменной нагрузке согласно ISO 8528-1.

УСЛОВИЯ НОМИНАЛА

Номинальная мощность: воздух на впуске 25 °С; давление 100 кПа (100 м над уровнем моря); влажность 30%.

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПРИ РАЗНЫХ НАПЯЖЕНИЯХ

Номинальное напряжение	Резервный ток (125 кВА)	Основной ток (113 кВА)
220/127 В	328,0 А	296,5 А
440/254 В	164,0 А	148,3 А
480/277 В	150,4 А	135,9 А

ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ

Weichai WP4.1D120E201

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	Weichai
Модель двигателя	WP4.1D120E201
Тип двигателя	4-тактный дизель
Тип регулятора	Электронный
Тип впрыска	Непосредственный
Тип наддува	Turbocharged and intercooled
Цилиндры и расположение	4, рядное

РАСХОД ТОПЛИВА

100% нагрузки ESP	24,4 л/ч
100% нагрузки PRP	21,3 л/ч
75% нагрузки PRP	16 л/ч
50% нагрузки PRP	10,6 л/ч

СИСТЕМА ВПУСКА

Расход воздуха на впуске	127 л/с
Расход охлаждающего воздуха	/

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ

Диаметр × ход поршня	105 × 118 мм
Рабочий объём	4,1 л
Система охлаждения	Жидкостная
Расход масла при полной нагрузке	0,5–1% расхода топлива
Степень сжатия	17.5:1
Воздушный фильтр	Сухого типа

ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА

Макс. температура выхлопа	560 °C
Расход отработавших газов	132,3 л/с
Макс. допустимое противодавление	10 кПа

СИСТЕМА ПУСКА

Мощность стартера	4,5 кВт
Рекомендуемая АКБ	60 А·ч
Количество АКБ	2
Напряжение бортовой сети	24 В DC

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЁМЫ

Объём масла двигателя	14 л
Общий объём охлаждающей жидкости	9.4 (Engine only) L

ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРА

3-фазный · Бесщёточный · Электронный АРН

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРА

Число фаз	3
Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Число полюсов	4
Схема соединения обмоток (стандартная)	Последовательная звезда
Класс изоляции	Класс H
Степень защиты (по IEC 34-5)	IP23
Система возбуждения	Бесщёточная, с самовозбуждением
Регулятор напряжения	АРН (электронный)
Число подшипников	Одноподшипниковый
Система соединения	Гибкий диск
Тип пропитки	Стандартная вакуумная пропитка

КОНТРОЛЛЕР

ComAp IntelliNano AMF 5



АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СЕТИ

УПРАВЛЕНИЕ АВР

Автоматическое управление при отказе сети, ручной или дистанционный пуск/останов, измерения генератора и сети, защиты, журнал событий и таймеры.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

01	Автопуск при отказе сети; ручной или дистанционный пуск/останов	05	Подробный журнал до 100 событий для анализа неисправностей
02	Настройка, ввод в эксплуатацию и мониторинг через IntelliConfig	06	USB-C для настройки и обновления ПО; CAN поддерживает J1939
03	Измерение 3-фазного напряжения генератора и сети, а также тока генератора	07	Пользовательские уставки и защиты; отдельная функция аварийного останова
04	6 дискретных выходов, 4 + 1 входов и 3 аналоговых входа для интеграции	08	Один слот для модуля Ethernet, 4G-GPS или двухпортового RS232/RS485

ИНТЕРФЕЙСЫ И СВЯЗЬ

InteliNano AMF 5 · Варианты связи

- USB-C
- CAN / J1939
- ИНТЕРНЕТ
- MODBUS RTU

ФУНКЦИИ СВЯЗИ И МОНИТОРИНГА

- 01

USB-C для настройки и обновления ПО, включая питание по USB-C
- 02

CAN поддерживает J1939 для связи с совместимым ЭБУ двигателя
- 03

Один слот: Ethernet, 4G-GPS или двухпортовый RS232/RS485 (HW 2.0+)
- 04

Дистанционный мониторинг через AirGate 2.0, WebSupervisor и InteliScada
- 05

Доступ в интернет через опциональный модуль Ethernet или 4G-GPS
- 06

Modbus RTU через опциональный двухпортовый модуль RS232/RS485
- 07

4G-GPS поддерживает геозоны; User Access Management усиливает контроль доступа

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

CM3-ETHERNET · CM2-4G-GPS · CM-RS232-485

Устанавливается только один модуль. Требуется аппаратная версия контроллера HW 2.0 или выше.